

TeSys D range contactor

TeSys คอนแทคเตอร์รุ่น D

- มีคอนแทคช่วย (Auxiliary Contact) 1 NO + 1 NC เป็นมาตรฐานทุกตัว
- ผลิตภัณฑ์ซึ่งได้มาตรฐานนานาชาติ IEC 947-4
- ออกแบบให้ใช้กับภูมิอากาศร้อนชื้น
- มีอุปกรณ์เสริมหลายแบบนำมาใช้ได้ง่าย เพิ่มขีดความสามารถสูง
- สามารถติดตั้งบนรางได้สะดวก
- LC1-D สามารถเปลี่ยนคอยล์ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย

พิกัดมอเตอร์ที่ 3 เฟส 380 VAC			คอนแทคช่วย	รหัสสินค้า (โปรดระบุแรงดัน คอยล์จากตารางด้านล่าง)	ราคา (บาท)
ใช้งานแบบ AC3					
กระแสไฟ (แอมป์)	กิโลวัตต์	แรงม้า			
9	4	5.5	1NO+1NC	LC1-D09●●	790
12	5.5	7.5	1NO+1NC	LC1-D12●●	1,020
18	7.5	10	1NO+1NC	LC1-D18●●	1,600
25	11	15	1NO+1NC	LC1-D25●●	2,300
32	15	20	1NO+1NC	LC1-D32●●	2,950
38	18.5	25	1NO+1NC	LC1-D38●●	3,200
40	18.5	25	1NO+1NC	LC1-D40●●	4,200
50	22	30	1NO+1NC	LC1-D50●●	4,700
65	30	40	1NO+1NC	LC1-D65●●	6,200
80	37	50	1NO+1NC	LC1-D80●●	6,700
95	45	60	1NO+1NC	LC1-D95●●	7,500
115	55	75	1NO+1NC	LC1-D115●●	10,500
150	75	100	1NO+1NC	LC1-D150●●	14,900



LC1-D09●●

หมายเหตุ ●● โปรดระบุแรงดันคอยล์ที่ต้องการ

คอยล์กระแสสลับ (50/60 เฮิรตซ์)

แรงดันไฟ (โวลต์)	24	42	48	110	115	220/230	380/400	415	440
รหัส (●●)	B7	D7	E7	F7	FE7	M7	Q7	N7	R7

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการสั่งซื้อคอนแทคเตอร์ LC1-D09●● ใช้คอยล์แรงดัน 220 VAC 50 เฮิรตซ์
รหัสสินค้าเมื่อสั่งซื้อคือ LC1-D09M7

- ตารางเทียบรุ่น จากรุ่นเก่าเป็นรุ่นใหม่ กรุณาพลิกไปหน้า 110



LC1-D95●●

LC1-D115●●

LC1-D150●●

TeSys Overload relays for D contactor

TeSys โอเวอร์โหลดรีเลย์ สำหรับคอนแทคเตอร์รุ่น D

- ป้องกันมอเตอร์ทำงานเกินกำลัง ล็อคโรเตอร์
- ป้องกันมอเตอร์ไหม้เมื่อไฟขาดเฟส
- อุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ - 40°C ถึง + 70°C
- มีปุ่ม TEST เพื่อทดสอบตัวเอง และปุ่ม STOP เพื่อทดสอบระบบ
- มีคอนแทคอยู่ในตัวแบบ 1NO+1NC
- มีฝาใสปิดผนึกได้ ป้องกันการเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้แล้ว
- MANUAL และ AUTO RESET ได้ทุกรุ่น



LRD-08



LRD-21




LRD-33●●

พิกัดมอเตอร์ 3 เฟส 380VAC		ช่วงปรับ กระแสโอเวอร์โหลด (แอมป์)	สวมได้กับ คอนแทคเตอร์ รุ่น LC1-	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
กิโลวัตต์	แรงม้า				
0.02	0.027	0.10 - 0.16	D09-D38	LRD-01	1,030
0.04	0.055	0.16 - 0.25	D09-D38	LRD-02	1,030
0.06	0.08	0.25 - 0.40	D09-D38	LRD-03	1,030
0.12	0.17	0.40 - 0.63	D09-D38	LRD-04	1,030
0.18	0.245	0.63 - 1	D09-D38	LRD-05	1,030
0.37	0.5	1 - 1.6	D09-D38	LRD-06	1,030
0.75	1	1.6 - 2.5	D09-D38	LRD-07	1,030
1.5	2	2.5 - 4	D09-D38	LRD-08	1,030
2.2	3	4 - 6	D09-D38	LRD-10	1,030
3	4	5.5 - 8	D09-D38	LRD-12	1,030
4	5.5	7 - 10	D09-D38	LRD-14	1,030
5.5	7.5	9 - 13	D12-D38	LRD-16	1,330
7.5	10	12 - 18	D18-D38	LRD-21	1,460
11	15	17 - 25	D25-D38	LRD-22	1,460
15	20	23 - 32	D25-D38	LRD-32	1,700
18.5	25	30 - 38	D32และD38	LRD-35	2,050
11	15	17 - 25	D40-D95	LRD-3322	2,550
15	20	23 - 32	D40-D95	LRD-3353	2,550
18.5	25	30 - 40	D40-D95	LRD-3355	2,650
22	30	37 - 50	D40-D95	LRD-3357	2,650
30	40	48 - 65	D50-D95	LRD-3359	3,100
33	45	55 - 70	D50-D95	LRD-3361	3,250
37	50	63 - 80	D65และD95	LRD-3363	3,700
45	60	80 - 104	D80และD95	LRD-3365	4,400
51	70	80 - 104	D115และD150	LRD-4365	6,600
55	75	95 - 120	D115และD150	LRD-4367	6,700
75	100	110 - 140	D150	LRD-4369	9,600

ปลอกยึดโอเวอร์โหลดรีเลย์/สายไฟสำเร็จ

Mounting blocks for overload relays



- ช่วยให้ติดตั้งบนรางขนาด 35 มม. ได้
- สายไฟสำเร็จรูปลดการเดินสายระหว่างโอเวอร์โหลดและคอนแทคเตอร์

รหัสสินค้า	ใช้กับโอเวอร์โหลดรีเลย์ หรือคอนแทคเตอร์ รุ่น	ราคา (บาท)
LAD-7B106	LRD-01...35	670
LA7-D3064	LRD-3●●●	2,000
LAD-7C1	LC1D09...D18	95
LAD-7C2	LC1D25...D38	145



Telemecanique

กำลังจะเป็น Schneider Electric เร็ว ๆ นี้